



---

Moteur pour brise-soleil  
J406 6/24 IO protect unit  
Somfy pour BSO



[Ajouter au panier](#)

# Moteur J406 IO protect : pour vos brise-soleil orientables

Le moteur carré J406 radio io-Homecontrol est doté de plusieurs éléments importants :

- Prise Hirschmann
- Platine io intégrée au moteur
- Champignon de détection de fin de course haute amovible avec une taille plus compacte
- Montage en U ou en N
- Compatible avec des commandes spécifiques : SITUO io à variation pour BS0, SMOOVE SENSITIVE io, NINA GROUP io et NINA TIMER io

Possibilité de **réglage à distance**.

Ce moteur Somfy est facile à installer et utiliser. Il se **réajuste automatiquement** les fins de courses hautes et qu'il est l'un des moteurs **les plus courts** du marché.

De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées comme la **détection d'obstacle** et de **gel** avec la possibilité de **déstresser** les lames.

Possibilité de descente avec les lames ouvertes si l'équipement est adapté.

Référence SOMFY **1210673**

## **Caractéristiques du moteur radio Somfy J406 6/24 IO :**

- Produit porteur

Type de produit porteur : BSO

- Electrique

Consommation en période de veille : 0,55 W

Tension min : 207 V, max : 253 V

Tension/fréquence : 230V - 50 Hz

Intensité : 0,4 A

- Mécanique

Répétabilité :  $\pm 5^\circ$

Couple nominal : 6 Nm

Type de fins de course : Cage électronique

Vitesse nominale : 24 tours / minute

Capacité de la cage : 200 tours

- Standard

Classe d'isolation : I

Indice de protection : IP 54

- Câble

Nombre de fils du câble : 2 + terre

Section de fils : 0,75 mm<sup>2</sup>

Câble de branchement : Câble débrochable à sortie axiale

Longueur de câble : 0,5 m

- Dimension

Longueur globale (L1) : 254 mm

Distance de popage (L2) : 47 mm

Poids : 1,5 kg

Longueur : 222 mm

- Autre

Installation : À installer dans un caisson positionné à l'horizontal

Temps thermique : 4 mn

Niveau sonore (en fonction des mesures de Somfy) : 53 dBA

Température de fonctionnement : - 20° / +70 °C

## Caractéristiques

Fabricant: Somfy

Origine: Europe

Garantie: Garantie 5 ans

Frequence radio: 433,42 MHz

Longueur de Cable - : 2,50 m

Protocole: SOMFY IO radio

Puissance/Couple Moteur : 06 Nm

## Fichiers joints

Notice moteur J406 6/24 IO (j4io\_protect-fr.pdf, 10,258 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice d'installation rapide J406 6/24 IO (j4io\_protect-fr\_-\_quickstart.pdf, 5,435 Kb) [[Télécharger](#)]

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026